

# StellaOffice<sub>-GW</sub>

Numero di modello: SD-RP1002-GW-4P  
Reti mobil: 900Mhz + 2100Mhz



## Frequency Specifications:

Larghezza di banda (Mhz)	(880-960MHz) + (1.92 - 2.17GHz)
Copertura	(1000m <sup>2</sup> X 4) = (fino a 15 stanze)
N. di persone	Chiamate e sessioni dati illimitate contemporaneamente.
Guadagno	Uplink Gp > 50dB     Downlink Gp > 60dB
Oscillazione in banda passante	< 4dB
Impedenza I/O	50 ohm/connettore SMA female
Intensità massima del segnale	20dBm / 10dBm
Temperatura ambiente	-30°C to +70°C
Ingresso alimentazione elettrica	110V - 240V AC
Uscita alimentazione elettrica	12v DC
Controllo delle oscillazioni	automatico
Level Control:	automatico *
Uplink Switch Off	sì**
AGC Range	30db
Protezione contro le sovratensioni	SMA connettori DC a terra, 12V DC porta MOV protetto

## Specifiche antenna:

	Antenna interna	Antenna esterna
Guadagno nominale	6.4dBi / 9.4dBi	10dBi
3dB configurazione del raggio	60° x 60°	60° x 50°
Larghezza di banda	790-960MHz + 1710-2700MHz	790-960MHz + 1710-2700MHz
VSWR (R.O.S)	<1.4	<1.5
Rapporto avanti/indietro	> 20dB	> 20dB
Polarizzazione	Vertical	Vertical
Classe di potenza	50W	50W
Impedenza	50-OHM	50-OHM
Terminazione	SMA male	N-Female
Pol. incrociata Discriminazione	-20dB	-20dB
Dimensioni	210 x 180 x 43mm	442 x 205 x 62mm
Peso	0.68kg	1.2kg
Resistenza aerodinamica	126km/hr	140km/hr
Temperatura ambiente	-40°C to +65°C	-40°C to +65°C

## Specifiche elettriche:

CA	100-240V	50-60Hz
Uscita CC	12V	1.4A
Consumo di potenza tipico		17W

## Specifiche meccaniche:

Lunghezza	32cm
Larghezza	19cm
Profondità	3.5cm
Peso	1kg
Montaggio	6 fori x 5 mm per il montaggio

\* Si regola in automatico durante l'installazione. In seguito, si regola automaticamente in base alla stagione per le variazioni tra la stazione base e l'antenna esterna.

\*\* L'uplink degli amplificatori si spengono quando il ripetitore non è in uso, riducendo quindi il rumore di up-link a quasi a zero. Quando il ripetitore è in uso (ad es. durante una telefonata), gli up-link dell'amplificatore si accendono per la durata della sola chiamata e si accende un LED blu per indicarlo.

Nota: Le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.